U3 ユーザーマニュアル






INDEX

製品の概要	P.03
機能紹介	P.04
Wi-Fi接続の仕方 [iOS] [Android]	P.05
Wi-Fi接続の仕方 PC	P.06
海外利用時の注意事項	P.07
「データローミング」オフの仕方 [ios]	P.08
「データローミング」オフの仕方 (Android)	P.11
「iCloud」オフの仕方 ios	P.13
「アプリの自動更新」オフの仕方 (Android)	P.14
通信容量の確認方法	P.15
端末名称	P.16
技術規格	P.16
お問い合わせ先	P.16

製品の概要



- 1. Wi-Fiインジケータライト 2. バッテリーインジケータライト
- 3. シグナルインジケータライト 4. 強度インジケータライト
- 5. SIMスロット
- 6. 電源ボタン
- 7. リセットボタン
- 8. Type-C USBポート

ユーザーマニュアルの情報は、ソフトウェアのバージョンによって異なることがございます。ご了承くださいませ。

機能紹介

- 1. 電源オン:電源ボタンを3秒間押し続けてください。
- 2. 電源オフ:電源ボタンを5秒間押し続けてください。
- 3. 再起動:電源ボタンを14秒間押し続けてください。
- 4. リセット(工場出荷状態に戻す): リセットボタンを5秒間押し続けてください。
- 5. バッテリー残量と信号強度の表示:電源ボタンを押し続ける
- と、バッテリー残量は3秒間で表示され、その後、信号強度が 表示されます。

LEDインジケータタイプ	状態	説明
Wi-Fi インジケータライト	オン	インターネットに接続完了
	オフ	インターネットに未接続
	点滅	インターネットに接続中
シグナルインジケータライト	オン	電波強度を表示
	点滅	サービスエラー
バッテリーインジケータライト	オン	バッテリー残量の表示
	点滅	充電中

SIMスロット

SIMカードの利用につきましては、 当社ではサポートしておりません。

SIMスロットは開けないでください



開けた場合、またはSIMを挿入した場合、予期せぬ 故障の原因となります。

いかなる場合も動作保証いたしません。

Wi-Fi接続の仕方

電源ボタンを長押しして端末を起動し、Wi-Fiインジケータライトが 点灯するのを確認します。



端末裏のラベルに記載されるSSID (ネットワーク名)とパスワードを Wi-Fi対応機器に入力して接続して ください。



スマートフォン ios

iOS7 / iOS8 / iOS9 / iOS10









スマートフォン Android

※機種・メーカーによって設定メニューは異なります。











Windows7/Windows10

タスクトレイにあるWi-Fiアイコンをクリック

表示れたネットワークから、ルーターの側面(上部)に記載されているSSIDを選択し、「接続」をクリック

Wi-Fi機器に記載されているパスワードを入力し[OK]もしくは[次へ]をクリック

Windows8

画面の右上隅からマウスポインターを合わせて(タッチバネルの場合は 画面の右端からスワイブして)表示されたチャームから[設定]を選択

[設定]チャームが表示されるので、ネットワークアイコンを選択

[ネットワーク]チャームが表示されるので、ルーターの側面(上部)に記載されているSSIDを選択 ※WI-FI機器の機種により、上記名称は若干異なります。

> セキュリティキーの画面が表示されますので、 Wi-Fi機器に記載されているパスワードを入力し、「次へ(N))をクリック

Mac OS X

[アップルメニュー] → [システム環境設定…]の順にクリックし、[ネットワーク]をクリック [ネットワーク]画面が表示されるので[Wi-Fi] → [Wi-Fiを入にする] ボタンの順にクリック

[ネットワーク名]のブルダウンリストから、ルーターの側面(上部)に記載されているSSIDを選択 ※Wi-Fi機器の機種により、上記名称は若干異なります。

バスワードの入力画面が表示されるので、バスワードを[パスワード] 欄に入力 [このネットワークを記憶] にチェックをし、 [接続] ボタンをクリック

接続設定前に、本体液晶画面に表示されているSSID(WiFi名)とパスワードをご確認ください。

海外利用時の注意事項



使い方を誤りますと、携帯電話会社から高額 の請求をされたり、通信速度が遅くなり快適 にご利用できなくなる場合があります。 必ず以下の設定を行なってください。



1 Wi-Fi対応機器の「データローミング」を**「オフ」**にする。



高額請求を課せられる可能性があります。

データローミングが「オン」になっていると、現地キャリア へ国際ローミング接続されてしまい、高額な通信量を請求される場合があります。

設定の概略

設定 ▶ モバイルデータ通信 ▶ データローミングオフ
※機種・メーカーによって設定方法は異なります。

詳しい設定方法

iOSの設定方法 P.8 Androidの設定方法 P.11

[2] 「iCloud」や、「アプリの自動更新」を「オフ」にする。



通信速度の低下や通信停止となる可能性があります。

iCloudなど、データを目動的にネット上にバックアップする サービスは、意識せずとも大容量通信となる場合があります。 またインストール済のアプリを「自動更新に設定していると、アプリの自動更新を「う際に大容量通信をしてしまいます。規 定の通信容量を超過すると、通信速度の低下や通信が停止し てしまう場合があります。

設定の概略

設定
▶ iCloud/アプリの自動更新オフ
※機種・メーカーによって設定方法は異なります。

詳しい設定方法

「iCloud」オフの仕方 (iOS) P.13
「アプリの自動更新」オフの仕方 (Android) P.14

「データローミング」オフの仕方 ios

i0S10



i0S9





i088



「LTEをオンにする・

データローミング」をオフ

モバイル

データ通信

Þ

設定



iOS9の方は 「Wi-Fiアシスト」も「オフ」にしてください。

「Wi-Fiアシスト」は、iOS9以降の機能です。「オン」にしているとWi-Fiの接続状況が 良くない時に、自動的にモバイルデータ通信へ替わってしまい、高額請求を課せられ る場合があります。「データローミング」の設定と併せて行ってください。

設定

モバイルデ**ー**タ通信

「Wi-Fiアシスト」を オフ

「データローミング」オフの仕方 Android

※機種・メーカーによって設定メニューは異なります。

Android7

設定→無線とネットワーク

もっと見る ※メニュー表示が隠れている場合

∦ Bluetooth

- NFC/おサイフケータイ 設定
- データ使用量 7%のデータを使用しています
 - … もっと見る

► モバイルネットワーク

「データローミング」をオフ


■ 無線とネットワーク 機内モード テザリング VPN モバイルネットワーク ネットワーク設定のリセット

データ連携を有効にする
モバイルネットワーク製曲のデータアク
セスを有効にする
データローミング
ローミング
ローミング
アクサスポイント名

Android6以降



Android4.4



Android4.3



「iCloud」オフの仕方 iOS

通常は、iCloudへ自動的にアップロードされないようにフィルタリング機能が設定されていますが、念のためオフにしておいてください。

i0S10



iOS7 / iOS8 / iOS9



「アプリの自動更新」オフの仕方 Android

Þ

※機種・メーカーによって設定メニューは異なります。

Android4.3以降

「Google Plavストア」起動

Ŧ メニュー

4 アプリとゲーム

マイアブリ&ゲーム

エンタメ 映画&テレビ

10

0 音楽

設定

設定

ニューススタンド

P アカウント

Ш

コードを利用

 $\overline{\mathbf{v}}$ ウィッシュリスト

* ユーザー

ů 照定

ヘルプとフィードバック

アプリの自動更新

全统 アプリの自動更新

常にアプリを自動更新する(データ通信料が発生す る可能性があります) ホーム画面にアイコンを追加 Ø. 新しいアプリ

ローカル検索関群の消去 この探索から過去に検索した内容を影響

3830 アプリのアップデートがある場合 アプリのアップデートが利用できるときに達

西金香

アプリが自動更新された場合

「アプリを自動更新しない」を選択

アブリの自動更新 (0) アプリを自動更新しない

常にアプリを自動更新す る(データ通信料が発生 する可能性があります)

Wi-Fi接続時のみアプリを 白動更新する

キャンセル

通信容量の確認方法

↑ ぴたっとWi-FiとWi-Fi対応機器※¹を接続します。

ぴたっと Wi-Fi に接続された端末でのみ確認ができます。 ※1 Wi-Fi 対応機器: スマートフォンやタブレット、パソコンなど

2 通信容量確認画面にアクセスします。

接続された機器のアドレス (URL) バーに「192.168.43.1」を入力します。



3 通信容量を確認できます。

画面に表示されている数値が、 ご利用された通信容量です。





上記以外の操作は、本機がレンタル機の為、お客様操作による詳 細設定変更をお控え下さい。

変更された場合は、サポート外となります。設定のリセットや初期 化は有料となります。

【海外利用時の通信容量表示について】

海外利用時の通信容量は渡航先利用分のみ通信容量が表示されます。



翌日0:00には通信容量が0にリセットされます。

尚、海外プランは1日500MBを上限としご利用いただけます。

- ※日本国内で使用された通信料は表示されません。
- ※帰国後は出国前の通信容量から加算表示されます。

端末名称

U3

技術規格

• サイズ: 126*66*10mm

• LTE FDD: バンド1/2/3/4/5/7/8/9/12/13/17/

18/19/20/25/26/28/66

• LTE TDD: バンド34/38/39/40/41(194M)

• WCDMA: バンド1/2/4/5/6/8/9/19

• GSM: 850/900/1800/1900

上り最大速度: 50Mbps

下り最大速度: 150Mbps

• Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n

• USBポート: Type-C (入力)

• バッテリー容量: 3000mAh

• 入力電力: DC 5V== 2A

お問い合わせ

ぴたっとWi-Fi カスタマーサポート

電話番号: 0570-044-330 (有料ダイヤル)

E-Mail: info@pitatwifi.com 受付時間: 10:00-18:30 (+日祝日休業)

受付時間: 10:00-18:30 (土日祝日休業 Website: https://pitatwifi.com/